

MS-917-..

Détecteur de tension DETEX pour la VAT. LED

Utilisation :

- Contrôle des niveaux de tension de 12 à 900 V AC, 1 000 V DC (selon modèle).
- Contrôle de continuité sonore et lumineux d'un circuit hors tension (selon modèle).
- Repérage unipolaire de phase.
- Recherche des polarités d'un circuit en courant continu.
- Utilisation intérieure et extérieure.

Caractéristiques :

- Equipé de pointes de touche IP2X avec pointes gâchettes rétractables ([MS-917-PG](#)) ou fourreaux rétractables ([MS-917-BS](#) et [MS-917](#)). Pointes de touche Ø 2 mm L: 19 mm ([MS-917-L](#)).
- Sécurité totale avec une diode indiquant la présence de tension dangereuse (> 50 V).
- Degré de protection : IP65/IK06.
- Bouton permettant la vérification du bon fonctionnement et la fonction de continuité.
- Totalement modulable et adaptable aux prises à éclipse.
- Affichage à LED.

Composition :

- [MS-917-PG](#) et [MS-917-ET](#) : Livré avec étui de transport souple et passe ceinture Réf. [M-87285](#).

Accessoires en option :

- 2 adaptateurs à fixer sur les pointes de touche IP2X type PG pour atteindre les fiches de test Ø 4 mm, type WAGO. Réf. [DX-04](#)
- Étui de transport avec passe ceinture. Réf. [M-87285](#).
- Accroche tableau. Réf. [M-952325](#).
- Antennes de contact pour DDT BT. Pour installation et boîtiers de trottoir. Réf. [M-8013](#).
- Antennes de contact pour DDT BT, pour lignes aériennes. Réf. [M-8014](#).
- Perchette. Réf. [M-951143](#).

Domaine d'application : BT



Référence	Fréquence	Tension d'utilisation AC	Tension	Test de Continuité	Codet Enedis
			Tension d'utilisation DC		
MS-917-PG	50/60/400 Hz	12-900 V	12-1000 V	≤ 80 Ω	—
MS-917	50/60 Hz	12-690 V	12-750 V	≤ 200 Ω	—
MS-917-ET	50/60 Hz	12-690 V	12-750 V	≤ 200 Ω	—
MS-917-BS	50/60 Hz	50/230/400 V	-	-	—
MS-917-L	50/60 Hz	12-690 V	12-750 V	≤ 200 Ω	—
MS-917/2-ERDF	50/60 Hz	12-690 V	12-750 V	≤ 100 Ω	3710600