

MX-300-

Cordon de raccordement 1,5 m avec prise 230 V

Utilisation :

- Appareil spécialement étudié pour identifier au tableau et sous tension l'organe de protection correspondant à la source de tension (prise, plafonnier, bornier de machines électrique,...) dont on souhaite connaître l'origine.
- Reconnait automatiquement le type de réseau 230 V entre phase et neutre ou 400 V entre phases.
- Détection possible du signal avec un courant de réseau maximum de 80 A.

Caractéristiques :

- Limitation de courant par fusible HPC 100 kA (soutireur).
- Usure de la pile indiquée par le changement de couleur de diode (vert à orange).
- Récepteur avec autotest intégré et réglage de la sensibilité par la molette.
- CAT II 600 V

Composition :

- 1 soutireur de courant [MX-300/SC.](#)
- 1 récepteur [MX-300/R.](#)
- 1 cordon de raccordement L 1,5 m avec prise 230 V [M-951735](#)
- 1 jeu de cordons noir et rouge L 2,5 m [M-951736](#)
- 1 jeu de 2 pinces crocodiles Noire et Rouge [DX-02006](#)
- 1 pile 9 V type 6LR61.



Domaine d'application : BT

Référence

M-951735